ПСМ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

# Автоматический регулятор напряжения S.R.7/2-G

Регулятором напряжения **S.R.7/2-G AVR** комплектуются генераторы серии ECO32 и ECO34.
Высоконадежный электронный регулятор AVR в маленьком корпусе. Предусматривает защиту от падения и превышения частоты вращения с возможностью регулирования интервала, имеет возможность подстройки частоты и подключения внешнего управления AVR.

## Основные технические характеристики:

| Наименование параметра | | Значение |
|---|---|---|
| Параметры входного тока | Напряжение | 120 (90~140) В |
| | Частота | 50/60 Гц (возможность выбора) |
| Параметры выходного тока | Напряжение | макс. 100 В (пост. ток) при 120 В (перем. ток) |
| | Ток | продолжительный 8 А<br>кратковременный 10 А на 10 сек. |
| Точность регулирования | | <±1.0% |
| Сопротивление | | мин. 15 Ом |
| Остаточное напряжение на клеммах | | остаточный переменный ток > 5 В |
| Температурная погрешность | | 0,03% на каждое изменение °C |
| Точность регулирования от внешнего регулятора напряжения | | ±5.0% при 5 кОм на 1/2 Ватт |
| Защита от электромагнитных помех | | встроенный фильтр |
| Защита от пониженной частоты (заводская установка) | | 57 Гц (при рабочей частоте 60 Гц)<br>47 Гц (при рабочей частоте 50 Гц) |
| Тепловыделение | | макс. 6 Ватт |
| Габаритные размеры Д x Ш x В, мм | | 140 x 75 x 51 |
| Вес, грамм | | 310 |

***Россия, 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41***
***Тел/факс: (4852) 58-08-12 (многоканальный)***
***E-mail: sales@powerunit.ru, psm@powerunit.ru***
***Интернет-сайт: www.powerunit.ru***